

BUS4i

Anleitung zur Installation des BUSCHG0110

Installationsanweisung:

Voraussetzungen:

1. Betriebssystem OS/400 (**V5R4M0** oder höher)
2. BUS4i Release 7.1
3. PTF BS71001 muss erfolgreich installiert sein.
4. FIX **BUSFIX0110 vom 04.03.20 15:13:32** muss erfolgreich installiert sein.
Zur Prüfung Befehl DSPBUPPTF eingeben. Es erscheint eine Liste der installierten PTF's und des aktuellen Fixes

Download BUSCHG0110 in die QGPL auf dem Primärsystem.

Das BUSCHG0110 kann unter
<http://www.tsp-gis.de/downloads/bus400/>
runtergeladen werden.

Die SAVF BUSCHG0110 wie folgt in die QGPL des Primärsystems stellen:

1. Die SAVF BUSCHG0110 auf den PC in das Verzeichnis C:\temp stellen.
2. Auf der jeweiligen iSeries die SAVF-Datei in der Bibliothek QGPL erstellen (z.B. CRTSAVF QGPL/BUSCHG0110):
3. FTP und iSeries-Systemnamen als Befehl eingeben.
4. USRID und PASSWORD für iSeries eingeben.
5. Folgende FTP-Befehle eingeben:
 - QUOTE TIME 9999
 - BIN
 - LCD Laufwerk (z.B. C:\temp)
 - CD QGPL
 - PUT BUSCHG0110.SAVF
 - QUIT

Von dort wird diese SAVF durch die BUS4i Spiegelung auch auf das Sekundärsystem übertragen.

Vor der Installation:

Folgendes bitte durchführen:

Es sind keine besonderen Vorarbeiten nötig

Installation:

Das BUSCHG0110 muss sowohl auf dem Primär- als auch auf dem Sekundärsystem installiert werden.

1. Prozessüberwachungsjobs CHKSRCP und CHKTGTP auf Primär- und Sekundärsystem beenden.
 - **ENDPRCCTL SYSCD(SRC)** oder **SYSCD(TGT)**
2. Den Journalmanager auf Primär- und Sekundärsystem beenden.
 - **ENDJRNMGR**

3. Auf dem Primärsystem alle Sendeprozesse beenden, damit beenden sich auch die Empfangs- und Verarbeitungsprozesse auf dem Sekundärsystem.
 - **ENDSNBP CURBA(*ALL)**

Warten, bis alle Jobs im Subsystem beendet sind.

4. **SAVBUSCFG SYSCD(PRI)** oder **SYSCD(SEC)**, wenn das FIX nicht im Zuge der Umstellung auf 7.1 installiert wird. In diesem Fall sollte man die gesicherte Konfiguration der Version 3.1 noch aufheben. Zu einem späteren Zeitpunkt - wenn 7.1 stabil läuft -, diese neue Konfiguration sichern.
5. BUS4i Menü verlassen
6. Bibliothekssuchliste anpassen.
 - **ADDLIBLE SRCSYS** oder **TGTSYS**

7. BUSCHG0110 wird durch RESTORE der einzelnen Objekte installiert.
In die SRCSYS wird folgendes restored:

ADD*
HV*
RMV*
RTV*
SR*

In die TGTSYS wird folgendes restored:

HV*
RTV*
TG*

Überprüfen der BUS4i Konfiguration:

CHKBUSCFG SYSCD(PRI) oder **SYSCD(SEC)**
Eventuelle Abweichungen stehen im JOBLOG